

LED中国结与LED三连串灯笼3大问题总结

由于LED中国结、LED三连串灯笼种类多，根据不同灯杆高度搭配不同大小路灯装饰，我就为朋友分三部分介绍下，方便大家给客户介绍与讲解：

另外，这篇文章不卖产品，你就当我们面对面坐着，聊聊天就好。

1、如何选

一、常规6-7米的路灯杆：中国结：1.2m/1.5m常规款；灯笼：单个直径600mm/直径500mm两联串南瓜灯笼。对于太阳能路灯，以上尺寸也可适用。

二、常规8-9米的路灯杆：中国结：1.8m/2m常规款；灯笼：直径600mm两联串/直径500mm三连串/直径600mm三连串/单个直径800mm南瓜灯笼。

三、常规10米以上路灯杆：中国结2m/2.3m/3m常规款；灯笼：直径800mm三连串/直径800、600、400mm变径款/直径600mm四连串南瓜灯笼。

四、对于大型户外景观灯可参照以上尺寸配置，另外对于点光源造型灯、穿孔造型灯以及异型节日灯都可按照以上尺寸配置。

2、如何装

一、常规的安装就是圆形或者方形的抱箍

如图：



安装时直接将抱箍环扣灯杆，用另一半与之连接，用螺杆螺母锁扣拧紧即可。

二、有的时候客户会觉得有抱箍不美观，可以用异形款

如图：



在方管上面焊接贴片，上面带有等尺寸的腰孔，在制作灯杆是相对应位置焊接螺母，安装对准孔距直接用螺杆拧紧，这种只对于新灯杆适用。

三、接线：节日灯会配置电源转换器即恒压源，220V输入端接市电，12V/24V端接输出。市面上常见电源有防雨型（下面带散热孔）及防水型（胶体）后者防水性能比较好稳定，用的比较多。接好线后电源可置于灯杆上或者灯杆下面电器门内，方便维修更换。

四、安装设备人员：一般一个安装小组是一台叉车或者吊车（上面要焊接护栏），2-3个人安装，配备正常的安装防护用具，警示桩，发电机及扳手等等工具。一般一个组一天可安装30-40对左右（视产品及实际情况定）。

3、售后常见问题：

一、中国结不亮说明光源里面焊丝脱落，如果脱落换光源，导致原因是安装工人上下接公母线时用力拉过了导致拉断。在安装中一定要注意！

二、中国结一闪一闪说明变压器有问题，只能换变压器。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/tech/131470.html>