

电动车标准充电站



简介

投币式电动车充电站，由一台控制器外加12个三孔插座构成，控制器内装有数字电度表及空气开关，主机具有真假币识别功能，识别率可达到99.7%。出厂设置只识别一元硬币(也能根据客户需要定制可使用代用币的机型，还可实现投币、刷卡两用)。控制器有12路供电端口，每路通道都有其独立的显示窗口与控制按键，用户在投入硬币(或刷卡)后，按下其中的一个控制按键，控制器就会给对应通道的插座供电，各通道的工作状态与工作时间(倒计时)可以通过其对应的显示窗口显示出来。考虑为适应不同型号的电动车，控制器输出的是220V电源，给电动车充电时还是需要插接上电动车自带的充电器。

特点

1. 用户可自主设定单位币数的通电时间，30-990分钟可调。
2. 倒计时显示，时间到了自动断电。
3. 设有保护电路，具有过载和短路保护功能。
4. 安装使用方便，具备220V交流电源即可安装和使用。
5. 电子计数，及时对收益了如指掌，更方便合作式经营管理。
6. 智能CPU识币系统，防钓鱼、防伪币、防电击功能。

具有断电记忆功能，停电后再来电时可以自动启动断电时的状态。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/baike/4451.html>